

## Configurazione default SAT32 SKY Italia + TivùSat

UB	IN #	FREQ SAT [MHz]	FREQ IF [MHz]	BW [MHz]	FREQ OUT [MHz]	ON	Trasponder
1	IN3	12149	1549	40	970	SI	Tpx72
2	IN3	11843	1243	40	1010	SI	SKY Tpx56
3	IN4	12476	1876	40	1050	SI	Tpx89
4	IN3	11881	1281	40	1090	SI	SKY Tpx58
5	IN3	12073	1473	40	1130	SI	Tpx68
6	IN3	11958	1358	40	1170	SI	Tpx62
7	IN1	11393	1643	40	1210	SI	Tpx10
8	IN3	11996	1396	40	1250	SI	Tpx64
9	IN3	12034	1434	40	1290	SI	Tpx66
10	IN1	11432	1682	40	1330	SI	Tpx12
11	IN2	11258	1508	40	1370	SI	SKY Tpx3
12	IN2	11565	1816	40	1410	SI	Tpx153
13	IN3	11766	1166	40	1450	SI	Tpx52
14	IN2	11013	1263	40	1490	SI	Tpx125
15	IN3	12341	1741	40	1530	SI	SKY Tpx82
16	IN2	11137	1387	40	1570	SI	Tpx131
17	IN3	11919	1319	40	1610	SI	Tpx60
18	IN3	12466	1866	40	1650	SI	SKY Tpx88
19	IN1	10992	1242	40	1690	SI	Tpx124
20	IN2	10750	1000	30	1730	NO	
21	IN2	10750	1000	30	1760	NO	
22	IN2	10750	1000	30	1790	NO	
23	IN2	10750	1000	30	1820	NO	
24	IN2	10750	1000	30	1850	NO	
25	IN2	10750	1000	30	1880	NO	
26	IN3	10750	1000	30	1910	NO	
27	IN3	10750	1000	30	1940	NO	
28	IN2	10750	1000	30	1970	NO	
29	IN2	10750	1000	30	2000	NO	
30	IN3	10750	1000	30	2030	NO	
31	IN1	10750	1000	30	2060	NO	
32	IN1	10750	1000	30	2090	NO	

[04/02/2026] Disattivati Tpx57,63,67,86,75

[10/06/2025] Riallocati alcuni Tpx

[07/01/2025] Disattivati Tpx53,59

[20/12/2024] Disattivati Tpx69,77,83,94

[31/01/2024] Ripristinato Tpx68 al posto di Tpx80

[29/08/2023] Eliminato Tpx68, sostituito da Tpx3

[12/02/2021] Nuovo piano SKY