

Configurazione default SAT-32 SKY Italia + TVSAT							
UB	IN #	FREQ SAT [MHz]	FREQ IF [MHz]	BW [MHz]	FREQ OUT [MHz]	ON	Trasponder
1	IN4	11.785	1.185	40	970	NO	
2	IN3	11.843	1.243	40	1.010	SI	SKY Tpx56
3	IN4	11.862	1.262	40	1.050	SI	SKY Tpx57
4	IN3	11.881	1.281	38	1.089	SI	SKY Tpx58
5	IN4	11.900	1.300	40	1.128	NO	
6	IN3	11.958	1.358	38	1.167	SI	SKY Tpx62
7	IN4	11.977	1.377	40	1.206	SI	SKY Tpx63
8	IN3	11.996	1.396	40	1.246	SI	SKY Tpx64
9	IN3	12.034	1.434	40	1.286	SI	SKY Tpx66
10	IN4	12.054	1.454	40	1.326	SI	SKY Tpx67
11	IN2	11.258	1.508	40	1.366	SI	SKY Tpx3
12	IN4	12.092	1.492	40	1.406	NO	
13	IN4	12.207	1.607	40	1.446	SI	SKY Tpx75
14	IN4	12.245	1.645	40	1.486	NO	
15	IN3	12.341	1.741	40	1.526	SI	SKY Tpx82
16	IN4	12.360	1.760	40	1.566	NO	
17	IN3	12.418	1.818	40	1.606	SI	SKY Tpx86
18	IN3	12.466	1.866	40	1.646	SI	SKY Tpx88
19	IN1	10.992	1.242	38	1.685	SI	Tpx124 (Rai 1,2,3,... SD)
20	IN3	11.766	1.166	40	1.724	SI	Tpx52 (Rai 1,2,3,... HD)
21	IN3	11.919	1.319	40	1.764	SI	Tpx60 (Mediaset R4,C5,I1,... SD)
22	IN1	11.432	1.682	40	1.804	SI	Tpx12 (Mediaset R4,C5,I1,... HD)
23	IN1	11.393	1.643	40	1.844	SI	Tpx 10 (Nove HD,...)
24	IN4	12.476	1.876	40	1.884	SI	Tpx89 (RT HD, Euronews,...)
25	IN2	11.137	1.387	40	1.924	SI	Tpx131 (Bloomberg, AlJazeera,...)
26	IN3	12.596	1.996	40	1.964	NO	
27	IN3	12.149	1.549	40	2.004	SI	Tpx72 (CCTV, TunisiaNat1, SanMarinoHD,...)
28	IN2	11.013	1.263	40	2.044	SI	Tpx125 (Rai news, Gulp, Storia,... HD)
29	IN2	11.566	1.816	40	2.084	SI	Tpx153 (EuronewsHD, France24HD,CNN IntHD,...)
30	IN3	12.073	1.473	40	2.124	SI	Tpx68 (Sky Sport 4K,)
31	IN1	10.750	1.000	30	2.150	NO	
32	IN1	10.750	1.000	30	2.150	NO	

[07/01/2025] Disattivati Tpx 53,59

[20/12/2024] Disattivati Tpx 69, 77, 83, 94

[31/01/2024] Ripristinato Tpx68 al posto di Tpx80

[29/08/2023] Eliminato Tpx68 (Occasional feed), sostituito da Tpx3

[12/02/2021] Nuovo piano SKY: eliminati Tpx Sky spenti (Tpx95, 96, 98, 100,101), aggiunti Tpx131, 94, 72, 153, 80

[01/06/2020] Nuovo piano SKY: eliminato Tpx8, spostato Tpx88 su SLOT 30 con BW=50MHz, sostituito Tpx54 con Tpx10, aggiunto Tpx89, modificate BW per passaggio da S a S2

[18/02/2020] Config sperim: Tpx SkyItalia e Tivusat. Tpx8 (11355) viene messo in fondo perché verrà eliminato

[11/10/2019] Configurazione sperimentale: solo Tpx SkyItalia con BW=46MHz

[11/10/2019] Eliminato Tpx117 (10853 Orizz) per spegnimento transponder

[07/03/2019] Eliminato Tpx1 (11219MHz Orizz) e sostituito da Tpx12 (11432MHz Vert) perché spostati canali 4k da Tpx1

Creata versione estesa con anche Tpx1 ma ha occasional feed

[31/01/2019] Aggiunto Tpx12 (11432MHz Vert) su UB31 --> freq out tutte scalate

[02/05/2018] Sostituito Tpx54 (11804MHz Vert) con Tpx1 (11219MHz Orizz) su UB29 (aggiunte trasmissioni 4K SKY)

[26/04/2017] Sostituito Tpx1 (11219MHz Orizz) con Tpx125 (11013MHz Orizz) su UB2

[25/02/2016] Sostituito Tpx113 (10775MHz Orizz) con Tpx77 (12245MHz Orizz) su UB1

Configurazione Ingressi SAT-32

Ingresso (1) = Verticale Banda Bassa VL

Ingresso (2) = Orizzontale Banda Bassa HL

Ingresso (3) = Verticale Banda Alta VH

Ingresso (4) = Orizzontale Banda Alta HH